

RELÉ CORTINA WI-FI+RF WHOME EMB 10

MANUAL DE INSTALAÇÃO








Baixe o aplicativo para smartphone:








1. INSTALAÇÃO

A Avisos:


- 1. A instalação deve ser executada por um técnico qualificado e de acordo com as normas vigentes.
- 2. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.
- 3. Mantenha o dispositivo afastado de água, umidade ou ambientes quentes ou expostos à luz solar.
- 4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinais fortes como fornos de microondas que podem causar interrupção de sinal resultando em operação anormal do dispositivo.
- 5. Obstrução por parede de concreto ou materiais metálicos podem reduzir o alcance máximo do sinal e devem ser evitados.
- 6. Não abra, repare ou modifique o módulo.




2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	RELÉ CORTINA WI-FI+RF WHOME EMB 10
Tensão	90-250V AC
Corrente	2 A
Potência Máxima	500 W
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Temp. Operação	-10°C - +40°C
Temp. Máx. Mód.	+80 °C
Distância de Op. RF	≤20 m
Dimensões	52x47x18 mm
Grau de Proteção	IP20
Garantia	1 ano

3. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO







Instruções de instalação:

- 1. Desligue a rede elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de instalação elétrica.
- 2. Conecte os cabos de acordo com o diagrama desejado.
- 3. Insira o módulo em uma caixa de passagem.
- 4. Ligue novamente a energia elétrica e siga as instruções de preparação para uso.

4. CONTROLE REMOTO



5. PREPARAÇÃO PARA USO

- Garanta que o módulo está energizado e que o seu smartphone está conectado à uma rede Wi-Fi 2.4 GHz.
- Vá até a loja de aplicativos compatível com seu smartphone (Google Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com iOSI. Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.
- Caso ainda não tenha uma conta criada, pressione "Crie sua conta agora" e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, pressione "Entrar" e insira as informações da conta.
- Abra a aba "Minha Página" no app WEG Home e pressione o botão "+" no canto superior direito da página.
- Escolha "Relé Cortina Wi-Fi + BF".
- O app irá solicitar as informações do nome da rede Wi-Fi e senha. A senha ou o nome da rede não podem conter os caracteres esneciais: -1@#5%-A.*10.
- 7. Pressione o botão do reset por 7 segundos até que comece um sinal sonoro indicando que o módulo está em modo de pareamento. Após isso, siga as instruções do app para finalizar a instalação do dispositivo.
- 8. Pronto! O seu dispositivo já está funcionando!
- Assim que o dispositivo for adicionado você poderá encontrá-lo na aba "Minha Página".

6. GRAVAÇÃO DO CÓDIGO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA USO DO CONTROLE REMOTO

- Pressione o botão de reset do módulo por 5 vezes e aguarde por 2 segundos até que o indicador luminoso comece a piscar.

 Aperte o botão "Abrir" no controle remoto.
- Pressione o botão de reset do módulo por 6 vezes e aguarde por 2 segundos até que o indicador luminoso comece a piscar. Aperte o botão "Fechar" no controle remoto.
- Pressione o botão de reset do módulo por 7 vezes e aguarde por 2 segundos até que o indicador luminoso comece a piscar. Aperte o botão "Parar" no controle remoto.

7. LIMPEZA DO CÓDIGO DE RADIOFREQUÊNCIA GRAVADO NO MÓDULO

Pressione o botão de reset por 10 vezes para limpar o código de radiofrequência gravado no módulo.

8. CERTIFICAÇÃO ANATEL



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17691-20-11765.

9. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

10. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701

WEG Automação S.A.
R. Venâncio da Silva Porto, 399
Jaraguá do Sul - SC
CEP 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página www.weg.net/weghome ou acesse através do QR code:

