

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Material: LDPE (Low Density Polyethylen)  
Thickness: 50 µm  
Weight per sq.m.: Approx. 50 g

Note: For printing use pages 2 and 3

Thermoplastic  
sealing line

Front

Internal plastic fold line



380 mm

600 mm  
Back

50 mm

50 mm



Label






18 DISJUNTORES

CONTÉM 01 UNIDADE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDW



Acesse o QR Code para  
mais informações



- Conteúdo**
- 01 Corpo da Caixa de Distribuição
  - 01 Tampa para Caixa de Distribuição
  - 01 Suporte para Disjuntores (Trilho DIN metálico)
  - 01 Cartela de etiquetas para identificação dos circuitos
  - 02 Parafusos para fixação da tampa no corpo da Caixa de Distribuição



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

SOBREPOR

1 Retirar os parafusos de fixação da tampa frontal.

2 Utilizando os pré-cortes existentes, abrir a devida passagem para o eletroduto compatível com a instalação.

3 Fixar o corpo da caixa de disjuntores pelos furos. Fixar os disjuntores no trilho DIN e efetuar a instalação elétrica.

4 Recolocar a tampa frontal.

Instalação concluída.

EMBUTIR

1 Retirar os parafusos de fixação da tampa frontal.

2 Utilizando os pré-cortes existentes, abrir a devida passagem para o eletroduto compatível com a instalação.

3 Abrir um compartimento para instalação em alvenaria.

Medidas em mm

|     |     |
|-----|-----|
| X   | Y   |
| 379 | 233 |

4 Embutir a base do quadro na parede até a marcação indicada no desenho.

Medidas em mm

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Z <sub>min</sub> | Z <sub>máx</sub> |
| 62               | 74               |

5 Ajustar o nível e a profundidade do quadro. Com o quadro posicionado preencher as laterais com massa de fixação. Obs.: Para instalação em dry wall, fixar as extremidades do quadro com parafusos.

6 Fixar os disjuntores no trilho DIN e efetuar a instalação elétrica.

7 Recolocar a tampa frontal.

8 Instalação concluída.